

## Led-paneelikehykset pinta-asennukseen kattoon. Saatavissa paneelikokoihin 300x300, 300x1200, 600x600 ja 600x1200

Pintakehyksen korkeus kaikissa malleissa sama 50 mm. Paneelimuuntajat mahtuvat asennuskehysten sisään. Kehyksissä ei ole läpivientireikää, mutta materiaali on alumiinia, joten sellaisen voi itse tarvittaessa tehdä.

Kehyspakkaus sisältää neljä reunaa, joista kahdessa kattokiinnitysreiät, neljä kulmapalaa, ja ruuvipussin.



Kuva 1

### KASAUSOHJE

1. Kattoon kiinnitettävien kehysreunojen päätyyn (merkitty vihreillä nuolilla kuvaan 1) kiinnitetään kolmas pääty.
2. Kehys on nyt U-muotoinen (kuva 2).



Kuva 2

3. Kehys ruuvataan kattoon.
4. Paneelistä irrotetaan kaikki uppokiinnitysjouset ja paneeli muuntajineen työnnetään kehykseen. (Kuva 3)
5. Paneeli kytketään verkkovirtaan, ja viimeinen pääty, jossa kulmapalat ovat kiinni, napsautetaan paikoilleen.



Kuva 3